


(注) 本書内の固有エネルギー消費効率
 JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
 に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.2m以上離して下さい。
 過熱による火災の原因となります。



色温度	5000K (昼白色)
演色性	Ra 75
1/2照度角	54°
消費電力 (100v時)	71.7W
定格光束	11398 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	158.9 lm/W



非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	・BMA-28050 ・BMA-28050P	品番	BMA-28086P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	71VA / 72VA	電気容量	68VA / 67VA
消費電力	71.7W / 70.0W	消費電力	67.4W / 65.3W

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

9					適合ランプ			特記事項：		
8					④ 別売 LED 71.7Wx1(COB)			LED電源ユニット 別売		
7	LEDユニット	71.7w	1		品 名 ダウンライト			品 番 BML-25284F		
6	天板		1	SPG						
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	<div>投 影 法</div> <div>第三角法</div>			<div>承 認 検 印</div> <div>藤 井 重 信</div> <div>製 図 設 計</div> <div>Quyet 肥塚</div> <div>図面作成日</div> <div>H29年 8 月 1 日</div>		
4	支柱		3	SPG						
3	取付バネ		3	SUS	<div>縮 尺</div> <div>1:4</div>			<div>Light Beam</div>		
2	拡散レンズ		1							
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SPC						
部番	部品名	仕 様	員数	備 考						